

# X-CORE™

Este sencillo programador de riego ofrece ajustes opcionales inteligentes del riego basados en la evapotranspiración (ET) y control con mando remoto.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
  - 2, 4, 6 u 8 (modelos fijos)
- Añada un sensor Solar Sync para ahorrar agua en función de las condiciones meteorológicas
- La cerradura con llave de los modelos exteriores los protege contra el vandalismo
- 3 programas flexibles con 4 horas de inicio cada uno y hasta 4 horas de tiempo de riego
- La tecnología QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo
- La opción de ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de arranque para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y puentea la estación sin perjuicio para el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recuperar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de elevación o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones: plástico IP54 (para exterior), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantía: 2 años

### X-CORE - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Transformador	3	Interior/exterior	4	Enchufe
	<b>XC-2</b> = 2 estaciones (solo para interior)		<b>00</b> = 120 V CA		<b>(en blanco)</b> = Modelo para exterior		<b>(en blanco)</b> = Enchufe americano
	<b>XC-4</b> = 4 estaciones		<b>01</b> = 230 VAC		<b>i</b> = Modelo para interior		<b>E</b> = Conexiones europeas, sin enchufe <b>A</b> = Enchufe australiano
	<b>XC-6</b> = 6 estaciones						
	<b>XC-8</b> = 8 estaciones						

#### Ejemplos:

**XC-801i-E** = programador de 8 estaciones, enchufe adaptador de pared europeo de 230 V CA, para interior

**XC-801-A** = programador de 8 estaciones, transformador interno de 230 V CA con enchufe australiano



#### Plástico para interior

Altura: 16,5 cm  
Anchura: 14,6 cm  
Profundidad: 5 cm



#### Plástico para exteriores

Altura: 22 cm  
Anchura: 17,8 cm  
Profundidad: 9,5 cm

Compatible con:



Sensor  
Solar Sync



Control remoto ROAM

Control remoto  
ROAM XL



Sensor  
Soil-Click



#### Smart WaterMark

Reconocido como una herramienta de ahorro responsable de agua al utilizarlo con un sensor Solar Sync