

يكلسال سبجمل طبار

ةجيرملا ةيكلسال سبجمل ةبقارم ةزيم نيكم تب مق
سبجمل طبار لالغ نم ICC2 و HCC مكحت تادجول
بكيكرتلا لهسو ةنورملا يلغ يكلسال

ةيساسأل تازيملا

- Hunter نم HCC و ICC2 مكحتلا تادجول عم لمعي
Hydrawise® يرلا ةمظنأ عم ةقفاوتملا
و Centralus™
- يلغ ةوالغ ،أسبج 54 ليل لصي ام ةفاصل نكمي
م 650 ليل لصي لوطب ،يسيرل سبجمل/ةخضملا
نجاوح نودب*
- صيخرت ليل جاتحت ال ةيكلسال LoRa تاليصوت
ةجاج ال — ةرشابم سبجمل قودن صب ةلصوم
لقحل يف ةيساحن كالسال
- (RPT-E) يكلسال يسمشلا ةراشإل يوقم نكمي
دحاو ةراشإل يوقم) اهتفاضم وأ تاقاطنل اعيسوت
(لصقأ دحك مكحت ةدحو لكل
- ربع لاصتال ةسلسللا ماظنل ةعسوت ةزيم حيت
نود قئاوعلا نم كلذ ريغو ةارضل ريغ تاحطسمل
كالسأل ليلصوت ليل ةجاج
- لصقأ دحك يسيرل سبجمل/ةخضملا ليل ةفاصل ،ةطحم 54) ةجاجل بسح ةيديلقنل EZDS و ICM تادجول عم جامدنا
(مكحت ةدحو لكل
- لقحل يف يبرهكل رايتل يف ةجاجملا قفدتل دص ةيامحو قعواصولا نم ةيامحل لزع
- كالسالل عبتت وأ عاطقنا نم لقحل يف كالسالل تالكشم يدافت
- ةدحو ليل ةئاع قعواصولل ةجاجم قفدت وأ ،بقت وأ شرح لامأل ةجاج الو ،ةارضل ريغ تاحطسمل ليل ميسقت دجوي ال
مكحتل



ليغشلا تافصاوم

- عقوملا يف ةناتملا لجأ نم ةاملل مواقمو مجحل ريغص سبجمل قودنص ةاطغ لملا
◦ WVOM- (دحو عم بقتلل راشنم قفرم) بكيكرتلل سبجمل قودنص ةاطغ يف مم 38 هرطق بقت لمع مزلي
(E)
- عقوملاب ةادألا ةاجتال ةيئانث تالاصتال ززعت
- زتره اجيم 433 ددرت LoRa وي دار
- عقوملا يف بكيكرتلا تايلمع نيسحتل تاطحم 4 و نيتطحم ةطحم تانويكت
- Hunter نم رشابملا رايتلاب لمعت ةبالق ةيبلول تافل مديتسي
- كلسل مجح بسح أرتم 30 :يبلولل فلملا ليل WVL ةفاسمل ليلصقأ دحل
- يكلسال سبجمل طبار لكل ددرت رايت تلو ف 9 دهج نينثا وأ ةدحاو ةيراطب
- SP-WVL عم ةيسمشلا ةقاطنل انحشلا ةداع رايل
- لقحل يف اهبيكرت درجم حججال ليغشلا يوديلا رابتخال ةفاطوو ةجدملا عقوملا حسم فئاظو نمضت
- ينجامل Bluetooth™ و Android® و iOS® قيبطت عم لهس دادعإ
- دامتعال تاداهش:
 - TDRA ، و RCM ، وISED Canada ، و CE ، و UL ، و FCC نم ةدمتعم
 - IP68 فينصت ليل ةلصاح WVL لابلقتسالو لاسرإل ةزهجأ
 - IP55 فينصت ليل ةلصاح ةراشإل رركم
- ناتنس :نامضل ةرتف

